

# TR-F812 無線基地台



## 功能：

TR-F812 可分成以下三種運用模式

- 一.接收來自主控制台的 16 進制線控訊號將其轉換成無線燈光系統可辨識的無線訊號，遙控散居各處的燈光控制模組運作
- 二.接收裝置於牆壁的無線控制面板 RF 訊號，將其轉發至更遠距離的燈光控制模組
- 三.藉由一個 TR-F812 發射 RF 訊號給遠端的另一個 TR-F812，並將此訊號轉變成 RS 485 線控訊號，遙控總線上面的燈光控制模組 (僅限新版 **BRIGHT IN-TOUCH**)

## 規格：

具 32 組有線 ID 設置

完整的通訊協定讓有線無線交錯運用成爲唯一網路

收發一體，電源防呆設計

具 USB/RS 485 切換開關，連線最方便

具發射通訊指示燈

# TR-F812 無線基地台

## 通訊：

鮑率：9600 n.8.1

輸入與輸出：USB 2.0 / RS485 / RF 皆可設定

使用頻率：433.92 MHz

無線發射距離：>30 米

外觀：66.5 \* 90 \* 28 mm (未含天線高)

包裝：每個 TR-F812 皆使用環保獨立包裝

附件：高靈敏度收發兩用天線一支

12V TR-F812 專用高效率交換電源一個

2P 歐規快速拉拔端子一個

## 連線範例：



上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。