

# 單迴路無線/線控調光控制器

BRIGHT IN-TOUCH EZ-D305



## 產品規格：

- 內建高效率交換電源 AC 90 ~ AC 235 相容
- 由最低亮度至最高亮度共 256 個獨立調光位階，完整的參數可任意指定開啓亮度
- 具直接啓動亮度設定可因應不同燈泡規格
- 具消光功能，消光時間從 0 秒至 500 秒可定義
- 使用精密陶瓷保險絲，在電流過載瞬間即刻作用，保護控制迴路使電路無燒毀之虞
- 具完整通訊協定相容所有中央控制台主機之 RS 485 訊號 (標準 J1708 BUS)
- 具連線錯誤防呆迴路，當 485 正負反接即刻以連續 Beep 聲提示，方便查線
- 可內建高靈敏度無線接收模組，不僅可以線控連線，亦可選用 RF 無線面板與其作動，設定簡易方便連線 (面板與接收模組均為選配)
- 全面散熱溫度係數考量，即使長時間開機亦可安心使用
- 體積小巧外型美觀不佔空間，所有元件均嚴格挑選經安規認證之正規零件

# 單迴路無線/線控調光控制器

## BRIGHT IN-TOUCH EZ-D305

- 最大負載 800W
- 優異的無線系統規劃，只需小型十字起子即可設定，成無線燈光控制系統
- 具通電指示燈，工作狀態一目了然
- 具兩種以上斷電記憶回覆模式設定
- 具延時關燈功能，設定相當簡單，可由面板操作，亦可由通訊協定啟動延時關燈功能
- 可裝置於標準鋁軌，方便拆卸
- 具電燈最低亮度自動斷電功能，當亮度等於零 CPU 即刻自動切斷電源，使用最安全

**包裝** 環保紙盒，每個D305 均獨立包裝

**附件** D305 機體固定鐵片一個，機殼固定螺絲兩支

**選配** 高靈敏度天線一支，RF接收模組

**外觀尺寸** 88 \* 53 \* 33.5 mm (不含天線高)

**控制範例**



上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。