

時間間隔可獨立調整的 SEQ-A86 順向電源控制機



SEQ A86 實體外觀圖

規格說明：

- 具電源開關自動啟動功能，由程式設定指定面板電源開關是否具 SEQ 啟動/關閉功能
- 獨立三相進電，承載電流最大



- 每一迴路開啟時間間隔獨立可調，迎合器材設備啟動程序
- 具電壓偵測功能，將進電電壓及時反應於機器前方之液晶顯示器



- 具 RS485 連線(標準 J1708 bus)
- 具連線錯誤警示功能
- 具 16 組 ID 功能，並將 ID 設置顯示於前面板之 LCD 銀幕，方便查詢 ID 狀態
- 具前五迴路 10A/後三迴路 15A 每一迴路，總電流承載達 60A

時間間隔可獨立調整的 SEQ-A86 順向電源控制機

- 具電源濾波功能，除了提供強大的電流，也為器材提供更純淨的電力
- 具白底藍光 LCD 液晶即時顯示功能，同時顯示電壓、ID、通訊狀態



- 具迴路開啟關閉狀態指示燈
- 具通訊指示燈 / 以雙色 LED 顯示，通訊狀態一目了然
- 具完整通訊協定
- 標準 1 U 機箱，便於裝載於標準機櫃
- 每迴路使用獨立保險絲，更具安全性
- 具使用電壓設定功能，當使用電壓過低或過高，除了液晶及時顯示，亦可由通訊協定檢索查詢
- 具一組 DI 可執行順向開啟反向關閉功能
- 機器面板具一組 AC 電源插座，常態供電



- 機器內部電流部分純手工配線，最具信賴性



SEQ A86 機器內部實體

上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。